

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V/50Hz 16A 3680W CAT II 250V
Rozsah merania napätia	200 V - 276 V
Presnosť merania napätia	±2%
Rozsah merania prúdu	0,00A - 20A
Presnosť merania prúdu	±2%
Rozsah zobrazenia výkonu	0,3 W - 3680 W
Presnosť merania výkonu	±2%
Rozsah zobrazenia kWh	0,000 kWh - 9999 kWh
Zobrazenie celkových nákladov	0 - 9999€
Rozsah nastavenia ceny	0 - 99.99€

## INŠTALÁCIA

Zapojte výrobok do elektrickej zásuvky a potom do merača elektrický spotrebič.

## UPOZORNENIE

- Nezapájajte dva alebo viac meračov dohromady!
- Len na vnútorné použitie!
- Neumiestňujte merač tak, aby bolo ťažké odpojiť ho od napájania!
- Nezapájajte spotrebič, ktorého zaťaženie presahuje 16 A. Vždy sa uistite, že zástrčka akéhokoľvek spotrebiča je úplne zasunutá do zásuvky elektromera. Ak je potrebné merač vyčistiť, odpojte ho od elektrickej siete a utrite ho suchou handričkou.

## OVLÁDANIE

### RESETOVANIE ZARIADENIA

- Ak sa na displeji zobrazí nezvyčajná správa alebo tlačidlá nereagujú, je potrebné zariadenie resetovať. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo RESET.

### REŽIM (MODE)

Stlačením tlačidla "MODE" na 3 sekundy vstúpite do nastavenia ceny elektriny v €/kWh. Symbol (€) tu predstavuje symbol pre akúkoľvek menu, nie je to EURO. Pomocou tlačidla UP nastavte číselnú hodnotu, pomocou tlačidla MODE prejdite na ďalšie pole. Stlačením tlačidla MODE na približne 3 - 4 sekundy ukončíte nastavenie alebo nepoužívajte žiadne tlačidlo aspoň 10 sekúnd.

Opakovaným krátkym stlačením tlačidla MODE prepnete zobrazenie jednotlivých údajov:

Napätie (V) → Prúd (A) → Súhrnné množstvo elektrickej energie (kWh) → Súhrnné náklady na elektrickú energiu (€) → Cena elektriny €/kWh → Príkion (W)

Poznámka:

1. Výrobok nie je napájaný z batérie, zariadenie musí byť pripojené k elektrickej sieti, aby sa dalo nastaviť.
2. Výrobok má ochranu proti výpadku napájania. Po vypnutí sa nastavené údaje automaticky uložia.
3. Ak chcete vymazať namerané hodnoty, stačí stlačiť tlačidlo "RESET".

### ROZSAH ZOBRAZENIA:

Výkon: 0,0 W - 9999 W

Napätie: 0,0 V - 9999 V

Prúd: 0,000A - 9999A

Súhrnné množstvo elektrickej energie (kWh): 0.000kWh - 9999kWh

Súhrnné náklady na elektrickú energiu: 0.00 - 9999 €

Náklady na elektrickú energiu: 00,00 €/kWh - 99.99 €/kWh

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

