

SK DT34A

Časovač so súmrakovým senzorom

SOLIGHT


Ďakujeme, že ste si zakúpili náš časovač so súmrakovým senzorom. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstupné/výstupné napätie	230V
Maximálny výstupný prúd	16A
Maximálne zaťaženie	3680W
Stupeň krytia	IP44
Prevádzková teplota	-10 °C až 40 °C
Počet prevádzkových režimov	6 (Zap. / súmrakový senzor / 2 h / 4 h / 6 h / 8 h)
Aktivácia súmrakového senzora	5-15lux
Deaktivácia súmrakového snímača	30-70lux

POPIS ZARIADENIA



- 1 - súmrakový senzor
- 2 - LED indikátor napájania
- 3 - otočný prepínač
-  - súmrakový režim (zapnutý po zotmení)
- OFF - vypnuté
- ON - zapnuté
- 2Hr, 4Hr, 6Hr a 8Hr - vybraný program

OVLÁDANIE A SPUSTENIE

Pripojte zariadenie k elektrickej sieti, po zapnutí sa rozsvieti LED indikátor napájania. Otáčaním gombíka vyberte požadovaný program.

Programy:

OFF - vypnutie zariadenia

ON - zapnutie zariadenia (bez snímača stmievania)

DUSK/DAWN - zapnutie zariadenia od súmraku do úsvitu, aktivácia súmrakovým senzorom (5-15lx.)

2 hr - zapnutie zariadenia na 2 hodiny od aktivácie súmrakového senzora

4 hr - zapnutie zariadenia na 4 hodiny od aktivácie súmrakového senzora

6 hr - zapnutie zariadenia na 6 hodín od aktivácie súmrakového senzora

8 hr - zapnutie zariadenia na 8 hodín od aktivácie súmrakového senzora

- Aby ste zabezpečili správnu prevádzku, nezakrývajte súmrakový snímač ani ho neumiestňujte do dosahu umelého svetla. Zapnutím osvetlenia (na viac ako 8 sekúnd a pri intenzite svetla 30-70 luxov) sa vypne súmrakový senzor a zvolený program. Po vypnutí osvetlenia sa program znovu spustí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pozorne si prečítajte a uschovajte návod na použitie.
- Používanie zariadenia v rozpore s návodom na použitie môže spôsobiť poškodenie zariadenia, požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo pre používateľa.
- Výrobca Solight Holding, s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.
- Pred použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené, a ak je, reklamujte ho.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte. Všetky opravy môže vykonávať len servisné oddelenie výrobcu.
- Zariadenie možno používať v interiéri aj exteriéri, stupeň ochrany výrobku je IP44.
- Zariadenie chráňte pred pádmi, nárazmi, vysokými a nízkymi teplotami, priamym slnečným žiarením, chemikáliami, horľavinami a inými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku zariadenia.
- Zariadenie vždy čistite suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alkohol, rozpúšťadlá ani iné silné čistiace prostriedky.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Do zásuvky časovača nepripájajte spotrebiče, ktorých celkový výkon presahuje povolené zaťaženie (16 A, 3680 W), a spotrebiče obsahujúce vykurovacie telesá (variče, hriankovače, žehličky atď.).
- Zariadenie nepripájajte k predlžovacím káblom.



Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.