



SK Návod pre Solight Smart WiFi Detektor úniku vody 1D100W



POPIS ZARIADENIA



TECHNICKÉ PARAMETRE


Batérie	2x alkalické batérie AAA (1,5 V)
Kľudový prúd	$\leq 18\mu\text{A}$
Alarmový prúd	$\leq 100\text{ mA}$
Hlasitosť	80 dB (do 1 m)
Pracovná teplota	-10 °C ~ 55 °C
Pracovná vlhkosť	10% ~ 90%RH
WIFI	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Zariadenie je určené na používanie v interiéri	

POUŽITIE

1. Zatlačte zadný kryt smerom nahor a odstráňte kryt, potom vložte batérie.





2. Vložte batérie podľa polaritu. Po vložení batérií začne blikať kontrolka.




3. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Smart Life prostredníctvom služby Google Play pre zariadenia so systémom Android alebo App Store pre zariadenia so systémom iOS.



4. Najprv zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne, otvorte aplikáciu Smart Life a vyberte "+", potom podržte tlačidlo párovania približne 5 sekúnd, kým nezačne blikáť indikátor.




5. Potom sa v mobilnej aplikácii zobrazí "Discovering devices" (Vyhľadávanie zariadení). Po vyhľadani stlačte tlačidlo "Go to add" (Prejsť na pridanie), vyberte sieť WiFi a zadajte pre ňu heslo. Zariadenie sa automaticky pripojí.




6. Po úspešnom pripojení:

Obrázok 1: Stav detektora úniku vody "Normálny", stlačením tlačidla "Smart" nastavte automatické prepojenie s inými zariadeniami, stlačením tlačidla "Set" vykonajte ďalšie nastavenia.

Obrázok 2: Stav detektora úniku vody "Alarm", stlačením tlačidla "Mute" vypnite zvuk alarmu.




①



②

7. FUNKCIE



Alarm Volume

(Nastavenie hlasitosti alarmu)

- High (Vysoká)
- Medium (Stredná)
- Low (Nízka)
- Mute (Stlmenie)

Alarm Ringtone

(Čas alarmu)

- možno nastaviť od 30s do 180s

8. ZDIEĽANIE ZARIADENIA

Zariadenie môžete napríklad zdieľať s rodinnými príslušníkmi, aby aj oni mohli sledovať stav alarmu.

9. INTELIGENTNÉ PREPOJENIE

Existujú možnosti pripojenia alarmu k procesom automatizácie Smart Life/Tuya

10. ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

Životnosť batérií závisí od kvality batérií a frekvencie spúšťania detektora.

11. VIDEONÁVOD

Videonávod pre toto zariadenie nájdete na YouTube.com pod názvom "**Solight 1D100W návod k aplikaci**".



Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE a vyhlásenie o parametroch v súlade s platnými predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie www.solight.sk.